OCZ SATA III 2.5”
Solid State Drive
Installation Manual



A Toshiba Group Company

Manuel d'installation du disque SSD OCZ SATA III 2,5"

Préparez-vous à une expérience exceptionnelle avec un disque SSD OCZ SATA III (6Go/s). Les SSD fabriqués par OCZ font appel aux dernières technologies de pointe pour vous offrir une solution idéale lorsque vos besoins en informatique exigent des niveaux de performances particulièrement élevés.

N'oubliez pas de consulter notre site www.ocztechnology.com pour les toutes dernières mises à jour de nos microprogrammes.

Remarque : Les consignes suivantes constituent des directives générales pour l'installation du disque SSD et sont fournies en complément du manuel de votre système.

Précaution de manipulation du disque SSD

- Stockez le disque SSD dans la pochette antistatique incluse jusqu'à son installation.
- Pour limiter au maximum les effets de l'électricité statique, touchez une surface en métal avant de manipuler le SSD.
- N'ouvrez pas et ne touchez pas à la fermeture du disque SSD : vous risqueriez d'annuler la garantie.
- Conservez le disque à l'abri des rayons directs du soleil, de l'humidité et des températures extrêmes.

Installation sur un ordinateur portable

1. Éteignez l'ordinateur, déconnectez tous les câbles d'alimentation et enlevez la batterie.
2. Localisez le panneau d'accès au disque dur. Dévissez le panneau d'accès et retirez-le.
3. Déconnectez et retirez le disque de stockage actuel du chargeur de lecteur (référez-vous au manuel utilisateur de votre système)
4. Retirez tous les crochets et connecteurs de votre disque dur et installez-les sur votre disque SSD (si nécessaire).
   Remarque : Si un connecteur et/ou un crochet du fabricant sont présents sur le disque dur, retirez-les avec précaution et connectez-les au disque SSR. Tous les systèmes sont différents et il se peut que certains éléments soient présents ou pas.
5. Insérez avec précaution le disque SSD dans le chargeur de lecteur, en alignant le disque SSD aux connecteurs SATA*.
6. Insérez le disque SSD dans le chargeur de lecteur. Remettez le volet d'accès et la batterie en place dans le système.
7. Allumez votre ordinateur pour vérifier que l'installation est réussie. Pour un lecteur de démarrage, ceci est signifié par le BIOS demandant l'installation du SE. Pour un deuxième lecteur, suivez les instructions figurant ci-dessous.
   Remarque : Si le disque SSD est utilisé comme lecteur de démarrage principal, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur du système d'exploitation pour des instructions supplémentaires concernant l'installation du SE. Si ce disque SSD est utilisé comme lecteur secondaire, le lecteur doit être formaté avant utilisation.
   *SATA III est rétrocompatible avec SATA II. Cependant, si vous connectez un appareil SATA III à une connexion SATA II, les performances seront toutefois amoindries.

Installation sur un ordinateur de bureau

1. Éteignez l'ordinateur et déconnectez tous les câbles d'alimentation.
2. Retirez le panneau externe de l'ordinateur (référez-vous au manuel de l'utilisateur).
3. Si votre ordinateur est équipé d'un (ou plusieurs) chargeur(s) de lecteur 2,5 pouces, un support d'adaptateur 3,5 pouces n'est pas nécessaire.
4. Si votre ordinateur ne possède pas de chargeur de lecteur 2,5 pouces, vous devrez monter le disque SSD sur un support adaptateur 3,5 pouces (support adaptateur 3,5 pouces fourni sur certains modèles).
5. Insérez le disque SSD dans le chargeur de lecteur disponible.
6. Connectez une extrémité du câble de données SATA* et du câble d'alimentation aux connecteurs SATA de votre carte mère et connectez les autres extrémités à votre disque SSD.
7. Réinstallez le panneau externe et reconnectez le câble d'alimentation de votre PC.
8. Allumez votre ordinateur et vérifiez que l'installation est réussie.
   Remarque : Si le disque SSD est utilisé comme lecteur de démarrage principal, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur du système d'exploitation pour des instructions supplémentaires concernant l'installation du SE. Si ce disque SSD est utilisé comme lecteur secondaire, le lecteur doit être formaté avant utilisation.
   *SATA III est rétrocompatible avec SATA II. Cependant, si vous connectez un appareil SATA III à une connexion SATA II, les performances s'en trouveront amoindries.

Formatage du disque SSD sous Windows

1a. Sous Windows 8 :

- Entrez le raccourci clavier « Touche Windows + X ».
- Sélectionnez « Gestion des disques ».

1b. Sous Windows 7 et versions antérieures :

- Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, cliquez à droite sur « Ordinateur » et sélectionnez « Gérer ». La fenêtre « Gestion de l'ordinateur » s'affiche.
- Dans le menu de gauche (sous « Stockage »), sélectionnez « Gestion des disques ».
  Remarque : Si une fenêtre contextuelle s'affiche, vous demandant d'initialiser le disque, cliquez sur « OK ».

2. Cliquez à droite sur le nouveau disque « non alloué » puis sélectionnez « Nouveau volume simple » et suivez les instructions données à l'écran.
   Remarque : Aucun changement n'est nécessaire pour les paramètres par défaut du Volume simple.
3. Cliquez sur « Terminer » lorsque vous y êtes invité.
4. Le disque SSD est désormais formaté et prêt pour l'installation du système d'exploitation.

Questions fréquentes

Q: Est-ce que la commande TRIM est prise en charge par mon disque SSD OCZ ?

R: Oui, votre disque SSD OCZ prend en charge la commande TRIM mais votre système d'exploitation doit également prendre en charge cette fonctionnalité en mode natif de façon à pouvoir fonctionner correctement.

Q: Pourquoi est-ce que les performances de mon disque semblent lentes ?

R: Même si votre disque SSD est compatible avec les générations précédentes de l'interface SATA, il doit être connecté à l'aide d'un câble SATA III 6 Go/s pour des performances optimales.

Q: Où puis-je accéder à la boîte à outils OCZ Toolbox pour procéder à la mise à jour de mon microprogramme, supprimer des données de façon sécurisée ou obtenir des informations relatives au lecteur ?

R: Vous pouvez télécharger la boîte à outils OCZ Toolbox de votre produit sur la page suivante : http://ocz.com/consumer/download/firmware

Q: Dois-je procéder à un alignement de mes partitions ?

R: Windows 7/8/Vista effectue par défaut l'alignement des partitions mais des systèmes d'exploitation plus anciens, comme Windows XP, nécessitent un alignement manuel.

Q: Quels sont les systèmes d'exploitation compatibles ?

R : Windows, Linux et MAC OS X.

Contrat de garantie

NOUVEAU PRODUIT : GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

PRODUIT ACHETÉ COMME REMIS À NEUF : GARANTIE LIMITÉE DE 6 MOIS

PRODUIT REMIS À NEUF REÇU DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE RETOUR DE MATÉRIEL : GARANTIE D'ORIGINE OU GARANTIE DE 30 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE RÉPARATION/REMPLACEMENT, SI CELLE-CI EST ULTÉRIEURE.

****VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRESENT CONTRAT DE GARANTIE LIMITÉE (LE « CONTRAT ») AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER LE DISQUE SSD SATA III D'OCZ (LE « PRODUIT »).****

Le présent contrat est un accord juridiquement contraignant entre OCZ Technology Group, Inc. **« OCZ »** et la personne ou l'entreprise qui a acheté ce produit (**« vous »**). **EN INSTALLANT OU EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LE PRÉSENT CONTRAT. Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent contrat et si vous n'avez pas installé ou utilisé le produit, vous pouvez retourner le produit non utilisé au revendeur OCZ agréé à qui vous avez acheté ce produit pour remboursement, à condition que (i) vous retourniez le produit dans la période de temps requise par le revendeur OCZ autorisé (et toujours moins de 30 jours après la date d'achat), (ii) vous retourniez le produit accompagné du bon d'achat original (ou d'une copie valide de ce bon d'achat) et de tout emballage, de toute documentation et tout article accompagnant le produit, et (iii) vous vous conformiez à toutes les autres exigences de politique de retour du revendeur OCZ agréé. Si (et seulement si) le revendeur OCZ agréé à qui vous avez acheté ce produit a mis en place une politique de vente finale stipulant que le revendeur n'accepte sous aucune condition les retours de produits, vous pourrez alors contacter OCZ directement. Dans de telles conditions, OCZ pourra (sans y être obligé) accepter le retour du produit et vous accorder un remboursement du produit.**

Dans le cadre de notre engagement envers notre clientèle pour un service d'excellence, OCZ garantit le produit pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat (la **« Période de garantie »**) que le produit (dans des conditions d'utilisation normales) sera exempt de défauts matériels et conformes aux spécifications publiées par OCZ (la présente **« garantie »**). La présente garantie couvre uniquement les produits OCZ authentiques achetés auprès d'OCZ ou d'un revendeur OCZ agréé. Sont exclus de la garantie les produits qu'OCZ estime être (à son entière discrétion) des contrefaçons ou des produits non fabriqués par OCZ. La présente garantie est uniquement destinée à l'acheteur direct du produit d'origine auprès d'OCZ ou d'un revendeur OCZ agréé. Aucune garantie n'est donnée aux acheteurs ultérieurs ou à tout autre utilisateur de ce produit. La présente garantie n'est pas transférable.

Exclusion de garantie

OCZ ne saura être tenue responsable et cette garantie ne s'appliquera pas aux problèmes ou dégâts résultant de tout cas de figures suivant (sans s'y limiter) : (i) accident, modification, négligence, abus, utilisation imprudente ou incorrecte, mauvaise utilisation ou opération incorrecte, désassemblage, mauvaise application, utilisation dans un environnement physique inhabituel ou dans des conditions de fonctionnement non approuvées par OCZ (y compris, sans s'y limiter, utilisation du produit avec une tension d'alimentation électrique incorrecte) ; (ii) usure normale ; (iii) retrait d'un ou des étiquettes ou d'un ou des autocollants apposés au produit (y compris tout autocollant de garantie ou de contrôle qualité, de numéros de série du produit ou de numéros électroniques) ; (iv) problèmes en relation ou résidant sur un matériel, un logiciel ou un autre article de marque autre qu'OCZ et avec lequel le produit est utilisé ; (v) utilisation dans un environnement, d'une manière ou dans un but pour lequel le produit n'a pas été conçu et n'est pas conforme à la documentation publiée par OCZ ; (vi) l'installation, la modification, l'altération ou la réparation par une entité autre qu'OCZ ou des représentants agréés ; (vii) les problèmes qui ne sont pas en lien avec les matériaux ou la main d'œuvre et qui gênent de façon minime l'utilisation ou le fonctionnement du produit ; ou (viii) les problèmes associés aux consommables. De plus, OCZ ne pourra être tenu responsable des données perdues en raison de la panne d'un appareil à mémoire Flash.

Mise en œuvre de la garantie

Avant d'envoyer une demande de service de garantie, vous devriez contacter l'assistance technique OCZ ou vous rendre sur la page http://www.ocztechnology.com pour obtenir une aide technique visant à résoudre votre problème. Vous devriez envoyer votre demande de service de garantie directement à OCZ. Vous retrouverez les coordonnées de notre service clients sur la page http://www.ocztechnology.com/support/customer-faqs/ ainsi que la documentation incluse avec votre produit.

Solutions

Si vous envoyez à OCZ une demande écrite relative à une réclamation valide pendant la période de garantie, OCZ prendra (à son entière discrétion) l'une des mesures suivantes : (i) réparer le produit en utilisant de nouvelles pièces ou des pièces remises à neuf ; (ii) remplacer le produit par un produit neuf ou d'occasion mais fabriqué avec des pièces remises à neuf et fonctionnelles et offrant au minimum des fonctionnalités équivalentes ; ou (iii) rembourser le produit au prorata du prix d'achat, basé sur la durée restante avant la fin de la période de garantie et/ou la valeur actuelle du produit sur le marché. Si votre produit est obsolète ou n'est plus fabriqué et qu'OCZ détermine, à son entière discrétion, que le produit ne peut pas être réparé, OCZ le remplacera par un autre produit, sélectionné par OCZ à son entière discrétion, avec des fonctionnalités similaires ou équivalentes, d'une valeur égale ou supérieur à la valeur actuelle du produit original. Si OCZ vous fournit un produit réparé ou remplacé, ce produit sera couvert par la présente garantie pour le nombre de jours restants de la période de garantie d'origine ou pour trente (30) jours à compter de la date de réparation ou de remplacement si ce délai est plus long.

OCZ remplira les obligations décrites ci-dessus à condition que vous retourniez le produit à OCZ, à vos propres frais, conformément aux consignes fournies par OCZ et accompagné du bon d'achat original (ou d'une copie valide de ce bon d'achat) ainsi que de tout emballage, de toute documentation et tout article accompagnant le produit. OCZ pourra vous demander de prendre en charge les frais de manipulation et de transport, ainsi que toute taxe, tout impôt ou tout autre frais applicable (« **Frais de retour** »). En plus des frais de retour, si OCZ détermine qu'un produit retourné ne fait pas l'objet d'une demande de garantie valide, OCZ pourra vous demander de prendre en charge les frais de fourniture de tout produit de remplacement ou de tout service de réparation.

Pour obtenir un produit de remplacement avant de retourner un produit défectueux (un « **remplacement anticipé** »), OCZ vous demandera de fournir une autorisation de carte de crédit valide, pour un montant équivalent au prix de vente au détail recommandé par le fabricant pour le(s) produit(s) de remplacement, en guise de caution pour le produit de remplacement fourni par OCZ. Si vous retournez le produit remplacé conformément aux consignes données par OCZ et qu'OCZ le reçoit moins de trente (30) jours après la date d'autorisation de la carte de crédit, OCZ remboursera sur votre carte de crédit le montant prélevé pour le produit remplacé. Cependant, si vous ne renvoyez pas le produit remplacé en respectant les conditions présentées dans la demande de remplacement d'origine et/ou qu'OCZ ne reçoit pas le

produit remplacé conformément aux consignes données par OCZ, OCZ ne vous remboursera pas le montant autorisé facturé sur votre carte de crédit.

Vous acceptez et convenez que (A) les réparations ou remplacements de produits pourront être fournis à l'aide de pièces neuves ou d'occasion ou remises à neuf, et (B) si vous désirez être remboursé, vous devez retourner à OCZ (ou à un emplacement désigné par OCZ) le produit pour lequel vous faites une demande de remboursement, et (C) tous les produits retournés deviennent la propriété d'OCZ ou du revendeur agréé d'OCZ, le cas échéant. OCZ se réserve le droit de modifier ses politiques et options de service à tout moment et sans préavis.

Aucune autre garantie

DANS LES LIMITES DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, (A) LES OBLIGATIONS D'OCZ DEFINIES DANS LES PRÉSENTES SERONT LES SEULES OBLIGATIONS D'OCZ ET VOTRE SEUL RECOURS, POUR TOUT NON-RESPECT DE LA PRESENTE GARANTIE ET POUR TOUTE AUTRE RECLAMATION EN LIEN AVEC LE FONCTIONNEMENT, LA QUALITE, L'ETAT, LES PERFORMANCES OU LA CONCEPTION DU PRODUIT, ET (B) LA PRÉSENTE GARANTIE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE DONNÉE PAR OCZ QUI REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUTE AUTRE REPRÉSENTATION, ASSURANCE OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RÉGLEMENTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE, DE NON-VIOLATION DES DROITS ET DE TOUTE AUTRE GARANTIE SUSCEPTIBLE DE DÉCOULER D'UNE CONDUITE, D'UNE UTILISATION OU D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE. Aucun revendeur, agent ou employé OCZ n'est autorisé à effectuer des modifications, extensions ou additions au présent contrat ou à la garantie fournie dans les présentes. **Certains états ou juridictions autorisent l'exclusion d'une garantie implicite, et il est donc possible que certains énoncés de l'exclusion de garanties ci-dessus ne vous concernent pas. Vos droits peuvent également varier en fonction de votre juridiction.** Le cas échéant, toutes les garanties implicites seront limitées à la période de garantie.

Limitations de responsabilité

Dans les limites de la législation en vigueur, la responsabilité cumulée d'OCZ pour toute perte ou pour tout dommage subi dans le cadre du présent contrat ou en lien avec ce produit, découlant du présent contrat, (y compris des actions basées sur la négligence, la responsabilité stricte et une conduite volontaire et/ou intentionnelle), d'une garantie, d'une indemnité ou de toute autre théorie de responsabilité, associée à la conception, aux performances, à l'utilisation, aux défauts ou à une panne d'un produit, ne dépassera pas le prix d'achat net que vous avez payé à OCZ ou à un revendeur OCZ agréé pour le produit spécifique, concerné par la réclamation d'une telle responsabilité. DANS LES LIMITES DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, OCZ ET SES DISTRIBUTEURS, REVENDEURS OU FOURNISSEURS NE POURRAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE, COLLATÉRAL, EXEMPLAIRE, PUNITIF OU SPÉCIAL (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER DE TOUTE INTERRUPTION COMMERCIALE OU PERTE DE DONNÉES - DIRECTE OU INDIRECTE - DE BONNE VOLONTÉ, DE RÉPUTATION, DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES), MÊME SI OCZ OU TOUT AUTRE DE SES DISTRIBUTEURS, REVENDEURS OU FOURNISSEURS A ÉTÉ CONSEILLÉ OU INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES OU DE TELS DOMMAGES ET QUE LA RÉCLAMATION SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT, UN ACTE DÉLICTUEL (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE, UNE STRICTE RESPONSABILITÉ ET UNE CONDUITE VOLONTAIRE ET/OU INTENTIONNELLE), UNE GARANTIE, UNE INDEMNITÉ OU TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ. Certains états ou juridictions n'autorisent pas les limitations de responsabilité. Par conséquent, les limitations décrites ci-dessus ne s'appliqueront peut-être pas pour vous, et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les juridictions.

Divers

Le présent contrat ne pourra être modifié que par écrit après signature de votre part et d'un agent d'OCZ autorisé, sauf mention contraire dans les présentes. Si une modalité du présent contrat est jugée illégale, nulle ou non exécutoire par un tribunal compétent, le reste des termes et conditions du présent contrat continueront à être en vigueur et à produire tous leurs effets. La modalité en question sera limitée ou modifiée dans la mesure nécessaire pour la rendre applicable. Le présent contrat sera interprété conformément aux lois internes de l'État de Californie, malgré toute application potentielle de la théorie du conflit des lois. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ne s'applique pas. Dans toute action visant à faire appliquer le présent contrat ou résultant du présent contrat, vous consentez par les présentes à être soumis à la juridiction et aux tribunaux de l'état de Californie et aux tribunaux fédéraux du comté de Santa Clara, Californie, pour le jugement de toute question survenant dans le cadre des présentes ou liée aux présentes. Vous acceptez de ne pas poursuivre OCZ en justice dans un tribunal autre qu'un tribunal du comté de Santa Clara dans l'État de Californie aux États-Unis.

Pour une assistance supplémentaire, veuillez vous rendre sur la page www.ocztechnology.com/support